

ESSENTIAL POWER X1 RT

BY CENTIEL



LA MONOPHASÉE DE 1 À 20 KVA

- TOUR AUTONOME OU CONFIGURATIONS DE MONTAGE EN RACK 19 POUCES
- CONNECTIVITÉ : USB, RS-232, CONTACTS SANS POTENTIEL
- ENTRÉES DE CONTACT EPO POUR L'ARRÊT À DISTANCE
- DÉMARRAGE À FROID
- FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE DE 6 KVA À 20 KVA
- FONCTIONNEMENT DU CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE (50 HZ OU 60 HZ)
- CONNECTEZ JUSQU'À 4 MODULES DE BATTERIES
- DISPOSITIF D'AFFICHAGE ROTATIF

ESSENTIALPOWER EST LA VÉRITABLE ALIMENTATION SANS INTERRUPTION MONOPHASEE A DOUBLE CONVERSION EN LIGNE.

De 1 à 20 kVA, EssentialPower offre la solution la plus flexible et la plus fiable idéale pour les petits équipements réseau, les serveurs, les points de vente, les clusters de postes de travail et les installations industrielles légères.

EssentialPower répond à toutes les applications critiques d'entrée de gamme exigeant haute disponibilité et flexibilité.

FLEXIBILITE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

De 2U à 5U, mono-mono ou Tri-mono, EssentialPower™ peut être utilisé comme onduleur autonome en tour ou en rack sur toute application critique.

EssentialPower™ offre des batteries internes intégrées de 1 à 6 kVA, et la possibilité de connecter jusqu'à 4 armoires de batteries adaptées pour des autonomies allant jusqu'à 4 heures



CONNECTIVITE

Avec une variété d'options, comme les cartes de communication, les relais d'extension, le SNMP et les applications de surveillance de l'environnement, Essential Power peut être facilement intégré dans n'importe quel environnement et système de gestion de bâtiment.

FIABILITE

- Double conversion en ligne authentique, sortie sinusoïdale pure.
- Architecture de conversion d'énergie numérique fiable.
- Fenêtre d'entrée de 110 – 300 VAC
- Durée de vie prolongée de la batterie – U (DIN41773)
- Estimation brevetée de la durée d'exécution de la sauvegarde sur écran LCD.

FACILITE D'ENTRETIEN

- Remplacement de la batterie d'accès frontal
- Affichage propre et clair, convivial et facile à utiliser
- Enregistre le journal des événements et les alarmes jusqu'à 500.
- Personnalisation et autodiagnostic intelligent

CONFIGURATIONS AUTONOMES OU EN RACK

1 – 6 kVA 2U



10kVA 3U



6 kVA avec batteries 4U



15 – 20 kVA 5U



AUTONOMIE DE LA BATTERIE
2U EPBAT12 | EPBAT06



3U EPBAT20



ESSENTIALPOWER™ 11RT	1KVA	2KVA	3KVA	6KVA	10KVA
UPS TYPE	UPS-EP001-11-I03-2U UPS-EP001-11-I03-2US	UPS-EP002-11-I06-2U UPS-EP002-11-I06-3US	UPS-EP003-11-I06-2U UPS-EP003-11-I06-4US	UPS-EP006-11-E-2U UPS-EP006-11-I20-4U	UPS-EP010-11-E-3U
Armoire de batterie	CAB-EPBAT06-I00-2U	CAB-EPBAT12-I00-2U	CAB-EPBAT12-I00-2U	CAB-EPBAT20-I00-3U	CAB-EPBAT20-I00-3U
Type de batterie	7Ah / 9Ah	7Ah / 9Ah	7Ah / 9Ah	7Ah / 9Ah	7Ah / 9Ah
Onduleur	5 / 7	5 / 7	<3 / 4	N.A.	N.A.
Onduleur + 1 EPBATxx	27 / 35	25 / 32	15 / 20	6 / 8	3 / 4
Onduleur + 2 EPBATxx	54 / 69	50 / 64	31 / 40	17 / 22	8 / 11
Onduleur + 3 EPBATxx	83 / 106	77 / 98	49 / 63	30 / 39	15 / 19
Onduleur + 4 EPBATxx	114 / 146	96 / 135	68 / 87	44 / 57	23 / 29

ESSENTIALPOWER™ 31RT	10KVA	15KVA	20KVA
UPS TYPE	UPS-EP010-31-E-3U	UPS-EP015-31-E-5U	UPS-EP020-31-E-5U
Armoire de batterie	CAB-EPBAT20-I00-3U	CAB-EPBAT20-I00-3U	CAB-EPBAT20-I00-3U
Type de batterie	7Ah / 9Ah	7Ah / 9Ah	7Ah / 9Ah
Onduleur	N.A.	N.A.	N.A.
Onduleur + 1 EPBATxx	3 / 4	<2 / 2	<1 / 1
Onduleur + 2 EPBATxx	9 / 12	5 / 7	3 / 4
Onduleur + 3 EPBATxx	17 / 22	9 / 12	6 / 8
Onduleur + 4 EPBATxx	25 / 32	14 / 18	9 / 12

CENTIEL GROUP S.A. ET OCR
MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE

OCR Maintenance Electronique est le
représentant exclusif en France du
fabriquant Suisse CENTIEL Group S.A..

CENTIEL est une entreprise d'innovation
technologique spécialisée dans la conception
d'onduleurs de hautes qualités. Le
positionnement de CENTIEL est simple :

Etre un précurseur, et répondre aux
nouveaux enjeux du secteur tout en gardant
une longueur d'avance sur ses concurrents.

CENTIEL dispose d'une gamme de produits
assez complète : CUMULUS POWER,
PREMIUM POWER, ESSENTIAL POWER.